

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-zmierzchowy-az-b-plus-p-551.html>



Automat zmierzchowy AZ-B PLUS

Cena brutto	107,78 zł
Cena netto	87,63 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AZ-B PLUS
Kod EAN	5908312591092
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: **230 V**
Maksymalne obciążenie: **16 A**
Montaż: **na szynie 35 mm**

Z sondą zewnętrzną PLUS w komplecie.

Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu.

Jak działa automatyczny wyłącznik zmierzchowy AZ-B PLUS?

Wyłącznik zmierzchowy AZ-B PLUS umieszczamy w miejscu o stałym dostępie światła dziennego. Zmiany intensywności naturalnego światła będą powodować załączanie i wyłączanie sterowanego oświetlenia. Porę załączenia oświetlenia możemy ustawić potencjometrem. Obrót w stronę symbolu "księżyc" - załączy później, obrót w stronę symbolu "słoneczka" - załączy wcześniej. **Wyłącznik zmierzchowy AZ-B PLUS** posiada **układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia**, dzięki czemu zmniejsza się wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

Tabela mocy

Wartości orientacyjne dopuszczalnego obciążenia - [więcej](#)

Napięcie zasilania	230 V AC
Tolerancja napięcia zasilania	-10 ÷ 10 %
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO

Separacja styku	NIE
Próg zadziałania - regulowany	2 ÷ 1000 Lx
Próg zadziałania - ustawiony	ok. 7 Lx
Histeresa	ok. 15 Lx
Opóźnienie zadziałania włączenia	ok. 10 s
Opóźnienie zadziałania wyłączenia	ok. 20 s
Stopień ochrony sondy	IP65
Element światłoczuły	zewnętrzna sonda PLUS
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	2 moduły (35 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

Z uwagi na niskie napięcie zasilania nie należy stosować przycisków podświetlanych.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów uderowych.

Pamięć stanu

Wersja przekaźnika z literą "M" posiada pamięć pozycji styku, tzn. po załączeniu zasilania zostanie przywrócony stan przekaźnika jaki był w momencie wyłączenia zasilania.