

Link do produktu: <https://www.egniazodka.pl/czujnik-zaniku-fazy-modulowy-czf-312-p-716.html>



Czujnik zaniku fazy modułowy CZF-312

Cena brutto	116,27 zł
Cena netto	94,53 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CZF-312
Kod EAN	5908312593140
Producent	F&F

Opis produktu

Bez opóźnienia zadziałania.
Styk 1NO+1NC.

Bez opóźnienia zadziałania (0,2 s).
Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika.

Działanie
Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 0,2 s, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach styk przekaźnika jest rozłączony i uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Napięcie zasilania	3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymi	NIE
Kontrola zaniku / asymetrii faz	TAK
Kontrola kolejności faz	NIE
Kontrola styków stycznika	NIE
Element wykonawczy	2 × przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia	2 × 5A
Konfiguracja styków	1×NO+1×NC
Separacja styku	TAK
Asymetria napięciowa zadziałania	40÷80 V
Histereza napięciowa	5 V
Opóźnienie wyłączenia	0,2 s
Kontrola zasilania	3 × LED zielona
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm²

Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-25÷40°C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20
TrueRMS	NIE