

Link do produktu: <https://www.egniazdk.pl/przekaznik-bistabilny-dopuszkowy-czterofunkcyjny-sekwencyjny-230v-bis-409-p-12840.html>



Przełącznik bistabilny
dopuszkowy
czterofunkcyjny
sekwencyjny 230V BIS-409

Cena brutto	114,57 zł
Cena netto	93,15 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BIS-409
Kod EAN	5908312598398
Producent	F&F

Opis produktu

Sekwencyjny

Zasilanie: 230 V
Max obciążenie: 2 x 8 A
Przyłącze: zaciski śrubowe

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Elektroniczny przełącznik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Działanie

Zasilanie przełącznika bistabilnego sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody U. Przełącznik świecznikowy posiada dwa oddzielne wyjścia R1 i R2. Stan wyjść wymuszany jest sekwencyjnie za pomocą łącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do wejścia sterującego. Po zaniku napięcia zasilania stan styków jest resetowany.

Funkcje pracy

Funkcja A

Kolejne naciśnięcia przycisku podłączonego do wejścia sterującego powtarzają sekwencję 0-1-2-3.

Funkcja B

- Kolejne naciśnięcia przycisku w czasie krótszym od 5 s, powtarza sekwencje 1-2-3.
- Kolejne naciśnięcie przycisku po czasie dłuższym niż 5 s, rozłącza oba styki (krok 0).
- Długie naciśnięcie przycisku - w dowolnej sekwencji - rozłącza oba styki (krok 0).
- Po wyłączeniu obu przełączników ponowne naciśnięcie przycisku przywraca stan sprzed wyłączenia (pamięć stanu). Nie dotyczy przypadku zaniku zasilania przełącznika.

Funkcja C

Kolejne naciśnięcia przycisku powtarzają sekwencję 0-1-2.

Funkcja D

- Kolejne naciśnięcia przycisku w czasie krótszym od 5 s, powtarza sekwencje 1-2.
- Kolejne naciśnięcie przycisku po czasie dłuższym niż 5 s, rozłącza oba styki (krok 0).
- Długie naciśnięcie przycisku - w dowolnej sekwencji - rozłącza oba styki (krok 0).
- Po wyłączeniu obu przełączników ponowne naciśnięcie przycisku przywraca stan sprzed wyłączenia (pamięć stanu). Nie dotyczy przypadku zaniku zasilania przełącznika.

Uwaga!

BIS-409 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Napięcie zasilania	165÷265 V AC
Sterowanie lokalne	TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	2 x 8 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	2 x NO
Separacja styku	NIE
Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED	NIE
Ilość kanałów	2
Funkcjonalność	sekwencyjny
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 5 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Funkcja załącz na czas	NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,7 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

W przypadku podłączenia zbyt dużej ilości przycisków podświetlanych może dochodzić do samoistnego załączania oświetlenia lub załączenia oświetlenia na stałe.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom - więcej informacji. Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przełącznik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Pamięć stanu

Przełącznik nie posiada "pamięci" pozycji styku. Oznacza to, że po załączeniu zasilania styk przełącznika zawsze pozostanie w stanie wyłączonym.