

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-bistabilny-dopuszkowy-grupowy-hotelowy-230v-bis-412p-p-12870.html>



Przełącznik bistabilny dopuszkowy grupowy hotelowy 230V BIS-412P

Cena brutto	94,21 zł
Cena netto	76,59 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BIS-412P
Kod EAN	5902431670027
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V
Max obciążenie: 16 A
Przyłącze: zaciski śrubowe

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Elektroniczny przełącznik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Przeznaczenie
Elektroniczny, bistabilny przełącznik impulsowy BIS-412P przeznaczony jest do pracy w układzie grupowym. Pojedynczy przełącznik pozwala na załączenie i wyłączenie sterowanego odbiornika po każdorazowym impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego (dzwonkowego) sterowania lokalnego podłączonego do tego przełącznika. **Układ grupowy** pozwala na wyłączenie lub włączenie przyciskami sterowania centralnego wszystkich odbiorników podłączonych do poszczególnych przełączników.

Jak działa grupowy(hotelowy) przełącznik bistabilny?

Sygnalizacja LED zielonej U/R:

- * miga (ON: 30 ms / OFF: 1 s) – stan czuwania; odbiornik wyłączony.
- * świeci ciągle – odbiornik załączony.

Sterowanie lokalne LC

Załączenie odbiornika następuje po impulsie spowodowanym naciśnięciem jednego, dowolnego przycisku chwilowego LC z grupy sterowania lokalnego. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika.

Sterowanie centralne CC

WYŁĄCZ WSZYSTKIE – po impulsie spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego CCOFF, nastąpi wyłączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan - wyłączenia, czy załączenia).
ZAŁĄCZ WSZYSTKIE – po impulsie spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego CCON, nastąpi włączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan - wyłączenia, czy załączenia).

UWAGA!

BIS-412P 230V może współpracować z przyciskami podświetlanymi ($\Sigma I < 5\text{mA}$).

Napięcie zasilania	180÷265 V AC
Sterowanie lokalne	TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED	NIE
Ilość kanałów	1
Funkcjonalność	grupowy (hotelowy)
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	180÷265 V AC mniej niż 20 mA
Maksymalny prąd przycisków sterujących	Σ5 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Funkcja załącz na czas	NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	TAK
Sterowanie radiowe	NIE
Przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,7 W
Pobór mocy czuwanie/praca	0,15 W/0,6 W
Temperatura pracy	-15 ÷ 50°C
Wymiary	Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

Z uwagi na niskie napięcie zasilania nie należy stosować przycisków podświetlanych.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przełącznik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Pamięć stanu

Wersja przełącznika z literą "M" posiada pamięć pozycji styku, tzn. po załączeniu zasilania zostanie przywrócony stan przełącznika jaki był w momencie wyłączenia zasilania.