

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-bistabilny-dopuszkowy-z-wylacznikiem-czasowym-230v-bis-410-p-12841.html>



Przełącznik bistabilny dopuszkowy z wyłącznikiem czasowym 230V BIS-410

Cena brutto	95,05 zł
Cena netto	77,28 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BIS-410
Kod EAN	5908312598305
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V
Max obciążenie: 16 A
Przyłącze: zaciski śrubowe

Elektroniczny przełącznik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Przełącznik BIS-410 występuje w wersji [BIS-410-LED](#) przystosowanej do załączania odbiorników o dużym prądzie udarowym, takich jak: lampy LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Działanie przełącznika bistabilnego BIS-410 230V

Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie styku (załączenie podłączonego odbiornika). Styk zostanie otwarty (wyłączenie sterowanego odbiornika) po upływie zadanego czasu t, lub po ponownym naciśnięciu przycisku. Długie, trwające minimum 2 s, naciśnięcie przycisku powoduje załączenie styku na stałe. Otwarcie styku nastąpi dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku (lub po zaniku napięcia zasilania).

Napięcie zasilania
Sterowanie lokalne
Maksymalny prąd obciążenia AC-1
Element wykonawczy
Konfiguracja styków
Separacja styku
Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED
Ilość kanałów
Funkcjonalność
Opóźnienie zadziałania
Prąd impulsu sterującego
Współpraca z przyciskami podświetlanymi

165÷265 V AC
TAK
16 A
przełącznik
1 × NO
NIE
NIE
1
włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym
0,1 ÷ 0,2 s
mniej niż 5 mA
TAK

Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Czas wyłączenia	1÷15 min.
Funkcja załącz na czas	TAK
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,7 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

W przypadku podłączenia zbyt dużej ilości przycisków podświetlanych może dochodzić do samoistnego załączania oświetlenia lub załączenia oświetlenia na stałe

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – więcej informacji. Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Pamięć stanu

Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styku. Oznacza to, że po załączeniu zasilania styk przekaźnika zawsze pozostanie w stanie wyłączonym.