

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-bistabilny-modulowy-swiecznikowy-sekwencyjny-bis-414-24v-p-692.html>



Przełącznik bistabilny modułowy świecznikowy sekwencyjny BIS-414 24V

Cena brutto	111,18 zł
Cena netto	90,39 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BIS-414-24V
Kod EAN	5908312595762
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 9 ÷ 30 V AC/DC
Maksymalne obciążenie: 16 A
Montaż: na szynie 35 mm

Elektroniczny przełącznik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Działanie

Zasilanie przełącznika bistabilnego sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody U. Przełącznik świecznikowy posiada dwa oddzielne wyjścia R1 i R2, których załączenie sygnalizowane jest świeceniem czerwonych diod R1 i R2. Stan wyjść wymuszany jest sekwencyjnie za pomocą łącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do wejścia sterującego. Po zaniku napięcia zasilania stan styków jest resetowany.

Kolejne naciśnięcia przycisku podłączonego do wejścia sterującego powtarzają sekwencję 0-1-2-3.

UWAGA!

BIS-414 24 V nie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Napięcie zasilania
Sterowanie lokalne
Maksymalny prąd obciążenia AC-1
Element wykonawczy
Konfiguracja styków
Separacja styku
Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED

9 ÷ 30 V AC/DC
TAK
2 x 16 A
przełącznik
2 x NO/NC
TAK
NIE

Ilość kanałów	2
Funkcjonalność	świecznikowy
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 1 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	NIE
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Funkcja załącz na czas	NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,7 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

Z uwagi na niskie napięcie zasilania nie należy stosować przycisków podświetlanych.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – więcej informacji. Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów uderowych.

Pamięć stanu

Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styku. Oznacza to, że po załączeniu zasilania styk przekaźnika zawsze pozostanie w stanie wyłączonym.