

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-czasowy-universalny-czterofunkcyjny-pcu-518-duo-p-748.html>



Przełącznik czasowy uniwersalny czterofunkcyjny PCU-518 DUO

Cena brutto	186,71 zł
Cena netto	151,80 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCU-518DUO
Kod EAN	5908312592594
Producent	F&F

Opis produktu

Przełącznik czasowy z zewnętrznym potencjometrem nastawy czasu.

Funkcja: **opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna**
Napięcie zasilania: **230 V AC / 24 V AC/DC**
Montaż: **na szynie 35 mm**

Przełączniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

Funkcje czasowego przełącznika z zewnętrznym potencjometrem nastawy czasu

*OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE (A)

Do czasu załączenia przełącznika styk pozostaje w pozycji 11-10. Po podaniu napięcia zasilającego styk zostaje przełączony w pozycję 11-12 i następuje odmierzenie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t styk powraca do pozycji 11-10. Ponowna realizacja trybu pracy przełącznika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

*OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE (B)

Przed i po podaniu napięcia zasilającego styk pozostaje w pozycji 11-10 i następuje odmierzenie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t następuje przełączenie styku w pozycję 11-12. Ponowna realizacja trybu pracy przełącznika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

*OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE - CYKLICZNIE (C)

Tryb pracy opóźnionego wyłączenia realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

*OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE - CYKLICZNIE (D)

Tryb pracy opóźnionego załączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

Uwaga!

- * Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw zakresu czasowego.
- * Praca z nowo ustawionym zakresem czasu następuje po wyłączeniu i powtórnym włączeniu zasilania.
- * Przy włączonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym możliwa jest płynna regulacja czasu w zakresie wartości nastawy czasu.

Zakresy czasowe

0,1s:	0,1÷1,2 sek.
1s:	1÷12 sek.
10s:	10÷120 sek.
1m:	1÷12 min.
10m:	10÷120 min.
2h:	2÷24 godz.
1d:	1÷12 dni (24÷288 godz.)
2d:	2÷24 dni (48÷576 godz.)

ON - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-12.

OFF - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-10.

Napięcie zasilania	230 V AC / 24 V AC/DC
Tryb pracy	opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna
Element wykonawczy	przekaznik
Maksymalny prąd obciążenia	8 A
Konfiguracja styków	1 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Opóźnienie zadziałania	50 ms
Sygnalizacja stanu styku	LED czerwona
Czas działania - regulowany	0,1s÷24h
Sygnalizacja zasilania	LED zielona
Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - przewód przyłączeniowy	3×0,42 mm ² ; l: 70 cm
Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - wymiary puszk z dławnicą	83 mm x 42 mm x 30 mm
Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - wysokość / średnica trzpienia	30 mm / Ø6
Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - otwór montażowy	Ø10 mm
Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - rezystancja	100 kΩ
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20