

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/czujnik-zaniku-fazy-modulowy-czf-310-p-714.html>



Czujnik zaniku fazy modułowy CZF-310

Cena brutto	82,32 zł
Cena netto	66,93 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CZF-310
Kod EAN	5908312593126
Producent	F&F

Opis produktu

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania.
Styk 1 x NO/NC.

Czujnik zaniku fazy CZF-310 przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej **w przypadku zaniku napięcia** w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika.

Działanie

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 s, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika **przy chwilowym spadku napięcia**. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach styk przekaźnika jest rozłączony i uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Napięcie zasilania
Współpraca z agregatami prądotwórczymi
Kontrola zaniku / asymetrii faz
Kontrola kolejności faz
Kontrola styków stycznika
Element wykonawczy
Maksymalny prąd obciążenia
Konfiguracja styków
Separacja styku
Asymetria napięciowa zadziałania
Histereza napięciowa

3 × 400 V + N
NIE
TAK
NIE
NIE
przekaźnik
10 A
1 × NO/NC
TAK
55 V
5 V

Opóźnienie wyłączenia	4 s
Kontrola zasilania	3 × LED zielona
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25÷40°C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20
TrueRMS	NIE