Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:39

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/czujnik-zaniku-fazy-modulowy-czf-311-p-715.html




# Czujnik zaniku fazy modułowy CZF-311

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **85,72 zł** |
| Cena netto | **69,69 zł** |
| Dostępność | **Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **CZF-311** |
| Kod EAN | **5908312593133** |
| Producent | **F&F** |

## Opis produktu

**Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania.**
**Styk 1 x NO/NC.**

**Czujnik zaniku fazy CZF-311** przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej **w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie** lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika.

**Działanie**
**Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie** lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 s, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej napięcia zadziałania (ti. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach styk przekaźnika jest rozłączony i uruchomienie silnika jest niemożliwe.

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 3 × 400 V + N |
| Współpraca z agregatami prądotwórczymi | NIE |
| Kontrola zaniku / asymetrii faz | TAK |
| Kontrola kolejności faz | NIE |
| Kontrola styków stycznika | NIE |
| Element wykonawczy | przekaźnik |
| Maksymalny prąd obciążenia | 10 A |
| Konfiguracja styków | 1 × NO/NC |
| Separacja styku | TAK |
| Asymetria napięciowa zadziałania | 40÷80 V |
| Histereza napięciowa | 5 V |
| Opóźnienie wyłączenia | 4 s |

| | |
|---|---|
| Kontrola zasilania | 3 × LED zielona |
| Przyłącze | zaciski śrubowe 2,5 mm² |
| Moment dokręcający | 0,4 Nm |
| Pobór mocy | 0,56 W |
| Temperatura pracy | -25÷40°C |
| Wymiary | 1 moduł (18 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| TrueRMS | NIE |