

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/czujnik-zaniku-fazy-z-kontrola-stykw-stycznika-czf-332-p-729.html>



Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika CZF-332

Cena brutto	88,89 zł
Cena netto	72,27 zł
Numer katalogowy	CZF-332

Opis produktu

Ze stykiem separowanym 1P.

Przeznaczenie

Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczone są do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika.



Działanie

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Awaria któregokolwiek ze styków stycznika załączającego silnik spowoduje wyłączenie silnika na stałe. Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po całkowitym odłączeniu zasilania, usunięciu usterki stycznika i ponownym załączeniu. Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Dane techniczne

zasilanie	3×400/230V+N
styk	separowany 1P
prąd obciążenia	