

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/czujnik-zaniku-fazy-z-kontrola-stykw-stycznika-modulowy-czf-2br-p-728.html>



Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika modułowy CZF-2BR

Cena brutto	116,27 zł
Cena netto	94,53 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CZF-2BR
Kod EAN	5908312593201
Producent	F&F

Opis produktu

Styk 1 x NO nieseparowany.

Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika.

Działanie

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 s, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Awaria któregokolwiek ze **styków stycznika załączającego silnik** spowoduje **wyłączenie silnika** na stałe. Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po całkowitym odłączeniu zasilania, **usunięciu usterki stycznika** i ponownym załączeniu.

Napięcie zasilania
Współpraca z agregatami prądotwórczymi
Kontrola zaniku / asymetrii faz
Kontrola kolejności faz
Kontrola styków stycznika
Element wykonawczy
Maksymalny prąd obciążenia
Konfiguracja styków
Separacja styku
Asymetria napięciowa zadziałania
Histereza napięciowa
Opóźnienie wyłączenia

3 × 400 V + N
NIE
TAK
NIE
TAK
przełącznik
10 A
1 × NO
NIE
40÷80 V
5 V
4 s

Kontrola zasilania	2 × LED
Przylącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	1,6 W
Temperatura pracy	-25÷40°C
Wymiary	2 moduły (35 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20
TrueRMS	NIE