

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/czujnik-zaniku-fazy-z-kontrola-stykow-stycznika-modulowy-czf2-p-726.html>



Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika modułowy CZF2

Cena brutto	92,51 zł
Cena netto	75,21 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CZF-2
Kod EAN	5908312593034
Producent	F&F

Opis produktu

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania.
Styk 1 x NO.

Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego, grożącymi zniszczeniem silnika.

Działanie

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 s, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). **Awaria któregokolwiek ze styków stycznika załączającego silnik spowoduje wyłączenie silnika na stałe.** Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po całkowitym odłączeniu zasilania, usunięciu usterki **stycznika** i ponownym załączeniu.

Napięcie zasilania
Współpraca z agregatami prądotwórczymi
Kontrola zaniku / asymetrii faz
Kontrola kolejności faz
Kontrola styków stycznika
Element wykonawczy
Maksymalny prąd obciążenia
Konfiguracja styków
Separacja styku
Asymetria napięciowa zadziałania
Histereza napięciowa

3 × 400 V + N
NIE
TAK
NIE
TAK
przełącznik
10 A
1 × NO
TAK
45 V
5 V

Opóźnienie wyłączenia	4 s
Kontrola zasilania	2 × LED
Przyłącze	zaciski śrubowe 1,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	1,6 W
Temperatura pracy	-25÷40°C
Wymiary	95 mm x 60 mm x 25 mm
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP20
TrueRMS	NIE