

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/lacznik-krancowy-pam1-f11-px11-37-4652-p-19656.html>



Łącznik krańcowy PAM1 F11 PX11 37-4652

Cena brutto	100,81 zł
Cena netto	81,96 zł
Numer katalogowy	A37-4652
Kod EAN	5902626159719
Producent	Pokój

Opis produktu

Zdjęcie przykładowe

Głowica F11 - popychacz stalowy

Zestyk: 1NO+1NC

Działanie zależne, otwarcie przed zamknięciem
















Akcesoria:

- [Dławnica DP 13H](#)

Dane techniczne

TYP	PAM1
Normy	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047
Napięcia znamionowe łączeniowe U_e	Dane w tabeli poniżej
Prądy znamionowe łączeniowe I_e	
Kategorie użytkowania	
Napięcie znamionowe izolacji U_i (IEC 60947-1)	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp}	6kV
Stopień ochrony (IEC 60529)	IP66, IP65 (dla F52)
Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1	3
Zabezpieczenie zwarciovowe (typ i max. wartości danych znam. urz. zabezpieczającego) $U_e < 500V$ a.c. Bi-Wts	10A
Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu I_{th} (IEC 60947-5-1) $0 < 40^\circ C$	10A
Trwałość mechaniczna	F11, F12: 15×10^6 cykli F41, F42, F45: F51, F52, F71: 10×10^6 cykli
Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536)	Klasa II
Temperatura otoczenia	$-25 \dots +70^\circ C$
Max. częstość przestawień	3600 cykli/h
Oporność stykowa	25mΩ
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 lub 2 x $0,75 \pm 2,5 mm^2$
Pozycja montażu	dowolna
Materiał obudowy	metal

• - punkty otw. skutecznego ➔ otwarcie skuteczne

Typ	Opis	Diagram	Nr katal.
PZ11	 (1NO+1NC) ➔ działanie niezależne (migowe)		PAM1F11PZ11 A37-4650
PZ02	 (2NC) ➔ działanie niezależne (migowe)		PAM1F11PZ02 A37-4651
PX11	 (1NO+1NC) ➔ działanie zależne otwarcie przed zamknięciem		PAM1F11PX11 A37-4652
PY11	 (1NO+1NC) ➔ działanie zależne zamknięcie przed otwarciem		PAM1F11PY11 A37-4653
PW02	 (2NC) ➔ działanie zależne równoczesne		PAM1F11PW02 A37-4654
PW20	 (2NO) działanie zależne równoczesne		PAM1F11PW20 A37-4655
PX21	 (2NO+1NC) ➔ działanie zależne zamknięcie przed otwarciem		PAM1F11PX21 A37-4656
PX12	 (1NO+2NC) ➔ działanie zależne otwarcie przed zamknięciem		PAM1F11PX12 A37-4657
PW03	 (3NC) ➔ działanie zależne równoczesne		PAM1F11PW03 A37-4658