

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/modul-bezpiecznikowy-bz-2-p-2106.html>



Moduł bezpiecznikowy BZ-2

Cena brutto	60,26 zł
Cena netto	48,99 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BZ-2
Kod EAN	5908312596240
Producent	F&F

Opis produktu

Dwugniazdowy.

Moduł bezpiecznikowy BZ-2 przeznaczony jest do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad dopuszczalną wartość.

Działanie

Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest przez świecenie czerwonej diody LED.

Brak lub uszkodzenie bezpiecznika nie zapewnia fizycznego rozłączenia obwodu!

Przez obwód bezpiecznika nadal może przepływać prąd diody sygnalizacyjnej (maksymalnie 3 mA), co w przypadku zabezpieczania odbiorników małej mocy (<10 W) powodować może obecność napięcia na zaciskach wyjściowych bezpiecznika oraz załączenie kontrolki sygnalizacyjnych podłączonych do wyjścia bezpiecznika.

Napięcie zasilania
Maksymalny prąd obciążenia
Bezpiecznik
Przyłącze
Moment dokręcający
Temperatura pracy
Wymiary
Montaż
Stopień ochrony

max 250 V AC/DC (zależne od użytej wkładki topikowej)
6,3 A
wkładka topikowa Ø5×20 mm
zaciski śrubowe 2,5 mm²
0,4 Nm
-25 ÷ 50 °C
1 moduł (18 mm)
na szynie 35 mm
IP20