Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:40

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/przekaznik-priorytetowy-2-15a-modulowy-pr-612-p-783.html




# Przekaźnik priorytetowy 2-15A modułowy PR-612

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **131,55 zł** |
| Cena netto | **106,95 zł** |
| Dostępność | **Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **PR-612** |
| Kod EAN | **5908312595908** |
| Producent | **F&F** |

## Opis produktu

**Montaż na szynie 35 mm.**
**Zakres regulacji 2÷15 A.**

Ggdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy, które mogą pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych, wtedy stosujemy **przekaźniki priorytetowe**.

**Działanie**

Potencjometrem nastawiamy wartość poboru prądu w obwodzie priorytetowym. Powyżej tej wartości **przekaźnik** odłączy obwód niepriorytetowy.

Spadek poboru prądu w obwodzie priorytetowym poniżej nastawionej wartości progowej spowoduje automatyczne załączenie obwodu niepriorytetowego.
W przypadku, kiedy załączony jest już odbiornik priorytetowy, **przekaźnik** uniemożliwi załączenie odb. niepriorytetowego.

**Uwaga!**
Prąd odbiornika priorytetowego nie może być większy od 16 A. W przypadku bezpośredniego podłączenia prąd odbiornika niepriorytetowego również nie może przekroczyć 16 A. Jeżeli prąd odbiornika niepriorytetowego przekracza wartość 16 A należy zastosować dodatkowy stycznik.

| | |
|---|---|
| yp | podłączenie bezpośrednie * |
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
| Element wykonawczy | przekaźnik |
| Konfiguracja styków | 1 × NO/NC |
| Separacja styku | TAK |
| Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych | 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika |
| Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych | 15 A |
| Prąd przełączenia | 2÷15 A |
| Opóźnienie przełączenia | 0,1 s |
| Opóźnienie powrotu | 0,1 s |
| Histereza powrotu zasilania | 10% |

| | |
|---|---|
| Przyłącze | zaciski śrubowe 2,5 mm² |
| Moment dokręcający | 0,4 Nm |
| Pobór mocy | 0,4 W |
| Temperatura pracy | -25 ÷ 50 °C |
| Wymiary | 1 moduł (18 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |

***** Pomiar realizowany wewnątrz urządzenia. Odbiornik priorytetowy podłączany do złączy przekaźnika.