

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-priorytetowy-2-15a-natablicowy-pr-602-p-782.html>



Przełącznik priorytetowy 2-15A natablicowy PR-602

Cena brutto	103,54 zł
Cena netto	84,18 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR-602
Kod EAN	5908312595939
Producent	F&F

Opis produktu

Montaż natablicowy.
Zakres regulacji 2÷15 A.

Przełączniki priorytetowe stosujemy między innymi wtedy, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy. Odbiorniki te mogą pracować niezależnie. Ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych.

Działanie
Potencjometrem nastawiana jest wartość poboru prądu **w obwodzie priorytetowym**, powyżej której **przełącznik** odłącza obwód niepriorytetowy. Spadek poboru prądu **w obwodzie priorytetowym** poniżej nastawionej wartości progowej spowoduje automatyczne załączenie obwodu niepriorytetowego. W przypadku kiedy załączony jest już odb. priorytetowy, **przełącznik** uniemożliwi załączenie odb. niepriorytetowego.

Uwaga!
Prąd **odbiornika priorytetowego** nie może być większy od 16 A. W przypadku bezpośredniego podłączenia prąd odbiornika niepriorytetowego również nie może przekroczyć 16 A. Jeżeli prąd odbiornika niepriorytetowego przekracza wartość 16 A należy zastosować dodatkowy stycznik.

Typ	podłączenie bezpośrednie *
Napięcie zasilania	230 V AC
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	TAK
Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych	16 A lub większy z zastosowaniem stycznika
Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych	15 A
Prąd przełączenia	2÷15 A
Opóźnienie przełączenia	0,1 s
Opóźnienie powrotu	0,1 s
Histeresa powrotu zasilania	10%
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm

Pobór mocy	0,4 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP20