

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/sciemniacz-oswietlenia-dopuszkowy-230v-sco-802-p-697.html>



Ściemniacz oświetlenia dopuszkowy 230V SCO-802

Cena brutto	78,08 zł
Cena netto	63,48 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SCO-802
Kod EAN	5908312591139
Producent	F&F

Opis produktu

Zastosowanie: **oświetlenie żarowe**
oświetlenie halogenowe
transformatory toroidalne

Montaż: **puszka podtynkowa Ø60**

Max moc podłączonych lamp: **300 W**

Ściemniacz oświetlenia SCO-802 230V służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego).

Działanie

Załączenie oświetlenia następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem włącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie oświetlenia nastąpi po następnym impulsie. Przytrzymanie przycisku >1sek. umożliwia ustawienie żądanego natężenia oświetlenia (płynna pulsacja oświetlenia w pętli JAŚNIEJ→CIEMNIEJ→JAŚNIEJ). Po każdym załączeniu oświetlenie powraca do uprzednio ustawionej jasności. Oświetlenie może być sterowane za pomocą wielu przycisków połączonych równolegle rozmieszczonych w różnych punktach pomieszczenia.

Uwaga!

Ściemniacz oświetlenia SCO-802 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

UWAGA!

Ściemniacz oświetlenia SCO-802 230V można stosować do lamp halogenowych, również zasilanych poprzez zasilacz transformatorowy lub elektroniczny przystosowany do współpracy ze ściemniaczami. Z niektórymi zasilaczami elektronicznymi ściemniacze mogą błędnie pracować (np. migotanie oświetlenia). Do niektórych typów należy podłączyć lampy halogenowe o łącznej mocy min. 50% wartości mocy nominalnej zasilacza.

Przed ostatecznym montażem zalecane jest wykonanie testów.

Napięcie zasilania	195÷265 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	1,3 A
Element wykonawczy	triak
Pamięć stanu	TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Maksymalna moc podłączonych lamp	300 W
Impuls prądowy	mniej niż 1s
Instalacja	2-przewodowa
Zastosowanie	oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne
Sterownie obciążeniem	wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych)
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,1 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20