

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/sciemniacz-oswietlenia-modulowy-230v-sco-812-p-698.html>

Ściemniacz oświetlenia modułowy 230V SCO-812

Cena brutto	83,17 zł
Cena netto	67,62 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SCO-812
Kod EAN	5908312591153
Producent	F&F

Opis produktu

Zastosowanie: **oświetlenie żarowe**
oświetlenie halogenowe
transformatory toroidalne

Montaż: **na szynie 35 mm**

Max moc podłączonych lamp: **350 W**

Ściemniacz oświetlenia SCO-812 230 V służy **do załączania i wyłączania oświetlenia** żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego).

Działanie

Załączenie oświetlenia następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem włącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. **Wyłączenie oświetlenia** nastąpi po następnym impulsie. Przytrzymanie przycisku >1sek. umożliwia ustawienie żądanego natężenia oświetlenia (płynna pulsacja oświetlenia w pętli JAŚNIEJ→CIEMNIEJ→JAŚNIEJ). Po każdym załączeniu oświetlenie powraca do uprzednio ustawionej jasności. Oświetlenie może być sterowane za pomocą wielu przycisków połączonych równolegle rozmieszczonych w różnych punktach pomieszczenia.

UWAGA!

Ściemniacz oświetlenia SCO-812 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

UWAGA!

Ściemniacz oświetlenia SCO-812 230 V można stosować do lamp halogenowych, również zasilanych poprzez zasilacz transformatorowy lub elektroniczny przystosowany do współpracy ze ściemniaczami. Z niektórymi zasilaczami elektronicznymi ściemniacze mogą błędnie pracować (np. migotanie oświetlenia). Do niektórych typów należy podłączyć lampy halogenowe o łącznej mocy min. 50% wartości mocy nominalnej zasilacza. **Przed ostatecznym montażem zalecane jest wykonanie testów.**

Napięcie zasilania
Maksymalny prąd obciążenia AC-1
Element wykonawczy
Pamięć stanu
Pamięć stanu po zaniku zasilania

230 V AC
1,5 A
triak
TAK
NIE

Maksymalna moc podłączonych lamp	350 W
Instalacja	3-przewodowa
Zastosowanie	oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne
Sterownie obciążeniem	wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych)
Przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,1 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20