

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/sciemniacz-oswietlenia-modulowy-230v-sco-813-p-699.html>



Ściemniacz oświetlenia modułowy 230V SCO-813

Cena brutto	178,23 zł
Cena netto	144,90 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SCO-813
Kod EAN	5908312592501
Producent	F&F

Opis produktu

Zastosowanie: **oświetlenie żarowe**
oświetlenie halogenowe
transformatory toroidalne

Montaż: **na szynie 35mm**

Max moc podłączonych lamp:**1000W**

Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością **regulacji natężenia tego oświetlenia** za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego).

Działanie ściemniacza oświetlenia SCO-813

Załączenie oświetlenia następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem włącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. **Wyłączenie oświetlenia** nastąpi po następnym impulsie. Przytrzymanie przycisku >1sek. umożliwia ustawienie żądanego **natężenia oświetlenia** (płynna pulsacja oświetlenia w pętli JAŚNIEJ→CIEMNIEJ→JAŚNIEJ).

Po każdym załączeniu oświetlenie powraca do maksymalnej jasności.
Oświetlenie może być sterowane za pomocą wielu przycisków połączonych równolegle rozmieszczonych w różnych punktach pomieszczenia.
"SOFT START" - przytrzymanie przycisku >1sek. przy załączaniu oświetlenia powoduje jego płynne rozświechtanie od "zera" (CIEMNIEJ→JAŚNIEJ).

UWAGA!

Ściemniacz oświetlenia SCO-813 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

UWAGA!

Ściemniacz oświetlenia SCO-813 można stosować do lamp halogenowych, również zasilanych poprzez zasilacz transformatorowy lub elektroniczny przystosowany do współpracy ze ściemniaczami.
Z niektórymi zasilaczami elektronicznymi ściemniacze mogą błędnie pracować (np. migotanie oświetlenia). Do niektórych typów należy podłączyć lampy halogenowe o łącznej mocy min. 50% wartości mocy nominalnej zasilacza.
Przed ostatecznym montażem zalecane jest wykonanie testów.

Napięcie zasilania	230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	4,5 A
Element wykonawczy	triak
Pamięć stanu	NIE
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Maksymalna moc podłączonych lamp	1000 W
Instalacja	3-przewodowa
Zastosowanie	oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne
Sterownie obciążeniem	wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych)
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,3 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	3 moduły (52,5 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20