

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/sterownik-rolet-dwuprzyciskowy-dopuszkowy-230v-str-1-p-790.html>



Sterownik rolet dwuprzyciskowy dopuszkowy 230V STR-1

Cena brutto	101,84 zł
Cena netto	82,80 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STR-1
Kod EAN	5908312593300
Producent	F&F

Opis produktu

Sterownik rolet STR-1 przeznaczony jest do sterowania rolet lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonek). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), możliwe jest też łączenie sterowników w grupy.

Działanie sterownika rolet STR-1

Zasilanie sterownika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie napięcia (L lub N) na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany wcześniej przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub zamknięcie rolety).

Wejścia sterujące sterownika

Sterowanie lokalne - grupa przycisków podłączona do zacisków 5 i 6 sterująca jedną roletą.

- w górę (otwarcie); - w dół (zamknięcie)

Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli roleta znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety.

Sterowanie centralne - wspólna dla wielu sterowników (minimum dwa) grupa przycisków podłączona do zacisków 7 i 8 sterująca wszystkimi roletami będącymi w układzie sterowania centralnego.

- wszystkie w górę; - wszystkie w dół

Naciśnięcie przycisku sterowania centralnego powoduje załączenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli jedna z rolet wykonuje już ruch w tym samym kierunku, to będzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta najpierw zostanie zatrzymana, a następnie załączona w kierunku wynikającym z rozkazu podanego na wejście centralne.

UWAGA!

Sterowanie centralne umożliwia tylko załączenie rolet na ruch w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.

Napięcie zasilania	230 V AC
Typ silnika	230 V AC
Sterowanie centralne	dwuprzyciskowe
Sterowanie lokalne	dwuprzyciskowe
Sygnał sterujący	L lub N
Maksymalny prąd impulsu sterującego	1 mA
Maksymalny prąd obciążenia AC-3	1,5 A
Czas załączenia - programowany	0s÷10 min
Element wykonawczy	przełącznik
Przyłącze sygnałowe	4×DY 1mm ² , l:10cm
Przyłącze zasilające	4×DY 1,5mm ² , l:10cm
Pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø55 mm, h: 20 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20