Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:33

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/sterownik-rolet-jednoprzyciskowy-dopuszkowy-230v-str-2-p-794.html



Sterownik rolet jednoprzyciskowy dopuszkowy 230V STR-2

Cena brutto	**101,84 zł**
Cena netto	**82,80 zł**
Dostępność	**Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**STR-2**
Kod EAN	**5908312593324**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Sterownik roletowy jednoprzyciskowy STR-2
Montaż w puszce podtynkowej Ø60

Sterownik roletowy przeznaczony jest **do sterowania pracą rolet** (góra-dół) lub innych obiektów (np.bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np.dzwonkowych).

Działanie dopuszkowego sterownika roletowego STR-2

Sterownik roletowy pracuje jako urządzenie samodzielne (przeznaczone **do otwierania/zamykania** j**ednej rolety**). Możliwe jest także **łączenie sterowników w grupy** umożliwiające centralne **sterowanie wieloma roletami**.
Zasilanie **sterownika roletowego** sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Uruchomienie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie napięcia (L lub N) na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany wcześniej przez użytkownika czas. Umożliwia to pełne **podniesienie lub opuszczenie rolety**. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne **otwarcie lub zamknięcie rolety**).

Wejścia sterujące sterownika rolet

Sterowanie lokalne - przycisk podłączony do zacisku 5 sterujący jedną roletą.
- w górę (otwarcie) / w dół (zamknięcie)
Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje **załączenie rolety** na ruch w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (po podączeniu sterownika do zasilania pierwszy ruch powoduje zamknięcie rolety). Jeżeli roleta znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje **zatrzymanie rolety**. Ponowne naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje ruch rolety w przeciwnym kierunku.

Sterowanie centralne - wspólna dla wielu sterowników (minimum dwa) grupa przycisków podłączona do zacisków 7 i 8 sterująca wszystkimi roletami będącymi w układzie sterowania centralnego.
- wszystkie w górę; - wszystkie w dół
Naciśnięcie przycisku **sterowania centralnego** powoduje załączenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli jedna z rolet wykonuje już ruch w tym samym kierunku, to będzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to **roleta** najpierw zostanie zatrzymana, a następnie załączona w kierunku wynikającym z rozkazu podanego na wejście centralne.

UWAGA!
Sterowanie centralne umożliwia tylko załączenie rolet na ruch w wybranym kierunku. **Zatrzymanie rolety** nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.

Napięcie zasilania	230 V AC
Typ silnika	230 V AC
Sterowanie centralne	dwuprzyciskowe
Sterowanie lokalne	jednoprzyciskowe
Sygnał sterujący	L lub N
Maksymalny prąd impulsu sterującego	1 mA
Maksymalny prąd obciążenia AC-3	1,5 A
Czas załączenia - programowany	0 s ÷ 10 min.
Element wykonawczy	przekaźnik
Przyłącze sygnałowe	4×DY 1mm², l:10cm
Przyłącze zasilające	4×DY 1,5mm², l:10cm
Pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø55 mm, h: 13 mm
Montaż	w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20