Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:52

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/sterownik-rolet-jednoprzyciskowy-natynkowy-230v-str-22-p-795.html



Sterownik rolet jednoprzyciskowy natynkowy 230V STR-22

Cena brutto	**101,84 zł**
Cena netto	**82,80 zł**
Dostępność	**Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**STR-22**
Kod EAN	**5908312591559**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Jednoprzyciskowy **sterownik do rolet**
Montaż natynkowy lub w kasecie rolety

Sterownik rolet STR-22 przeznaczony jest **do sterowania roletami** (góra-dół) lub innymi obiektami (np. bramy) napędzanymi silnikiem elektrycznym. Lokalne i centralne **sterowanie roletami**.

Sterownik do rolet może pracować jako urządzenie samodzielne przeznaczone do opuszczania lub podnoszenia jednej **rolety.** Możliwe jest również łączenie **sterowników do rolet** w grupy ,co pozwala na centralne **sterowanie wieloma roletami**.

Jak działa sterownik do rolet?

Zasilanie **sterownika do rolet** sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Załączenie **silnika rolety** następuje poprzez chwilowe podanie napięcia (L lub N) na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany wcześniej przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub **opuszczenie rolety**. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub **zamknięcie rolety**).

Wejścia sterujące sterownika rolet

Sterowanie lokalne - przycisk podłączony do zacisku 5 sterujący jedną roletą.
- w górę (otwarcie) / w dół (zamknięcie)
Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje **załączenie rolety** na ruch w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (po podączeniu **sterownika** do zasilania pierwszy ruch powoduje **zamknięcie rolety**). Jeżeli **roleta** znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje **zatrzymanie rolety**. Ponowne naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje **ruch rolety** w przeciwnym kierunku.
Sterowanie centralne - wspólna dla wielu sterowników (minimum dwa) grupa przycisków podłączona do zacisków 7 i 8 **sterująca wszystkimi roletami** będącymi w układzie sterowania centralnego.
- wszystkie w górę; - wszystkie w dół
Naciśnięcie przycisku **sterowania centralnego** powoduje załączenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli jedna z **rolet** wykonuje już ruch w tym samym kierunku, to będzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta najpierw zostanie zatrzymana, a następnie załączona w kierunku wynikającym z rozkazu

podanego na wejście centralne.

UWAGA!
Sterowanie centralne umożliwia tylko załączenie rolet na ruch w wybranym kierunku. **Zatrzymanie rolety** nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.

Napięcie zasilania	230 V AC
Typ silnika	230 V AC
Sterowanie centralne	dwuprzyciskowe
Sterowanie lokalne	jednoprzyciskowe
Sygnał sterujący	L lub N
Maksymalny prąd impulsu sterującego	1 mA
Maksymalny prąd obciążenia AC-3	1,5 A
Czas załączenia - programowany	0 s ÷ 10 min.
Element wykonawczy	przekaźnik
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP20