

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-dopuszkowy-230v-aso-205-p-562.html>



Automat schodowy dopuszkowy 230V ASO-205

Cena brutto	65,35 zł
Cena netto	53,13 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASO-205
Kod EAN	5908312596233
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V.
Max obciążenie: 10 A.
Przylącze: przewodowe.

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Zasada działania automatów schodowych

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Napięcie zasilania	230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	10 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Opóźnienie zadziałania	mniej niż 1 s
Opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5 ÷ 10 min
Przeciwblokada	NIE
Sygnalizacja wyłączenia	NIE
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Przylącze	3×DY 1,0mm ² ; długość: 10cm
Pobór mocy	0,4 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø 55 mm; wysokość: 13 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

W przypadku podłączenia zbyt dużej ilości przycisków podświetlanych może dochodzić do samoistnego załączania oświetlenia lub załączenia oświetlenia na stałe.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przełącznik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Źródła światła LED

W przypadku zastosowania źródeł światła LED i przycisków podświetlanych może wystąpić zjawisko niecałkowitego wyłączenia (np. żarzenie, miganie).

Przeciwblokada

Automat nie posiada funkcji przeciwblokad, a więc zablokowanie przycisku (np. zapalką) spowoduje załączenie oświetlenia na stałe (do momentu usunięcia zapalki).