

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-modulowy-230v-as-b-220-p-566.html>



Automat schodowy modułowy 230V AS-B 220

Cena brutto	62,80 zł
Cena netto	51,06 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AS-B220
Kod EAN	5908312592037
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V.
Max obciążenie: 16 A.
Montaż: na szynę 35 mm.

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Tabela mocy

Powyższe dane mają charakter orientacyjny i w dużym stopniu zależą od konstrukcji konkretnego odbiornika (szczególnie dotyczy to żarówek LED, lamp energooszczędnych, transformatorów elektronicznych i zasilaczy impulsowych), częstotliwości załączeń oraz warunków pracy.

Napięcie zasilania	230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Opóźnienie zadziałania	mniej niż 1 s
Opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5 ÷ 10 min
Przeciwblokada	NIE
Sygnalizacja wyłączenia	NIE
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm

Pobór mocy	1,2 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	2 moduły (35 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

W przypadku podłączenia zbyt dużej ilości przycisków podświetlanych może dochodzić do samoistnego załączania oświetlenia lub załączenia oświetlenia na stałe.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom - [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Źródła światła LED

W przypadku zastosowania źródeł światła LED i przycisków podświetlanych może wystąpić zjawisko niecałkowitego wyłączenia (np. żarzenie, miganie).

Przeciwblokada

Automat nie posiada funkcji przeciwblokady, a więc zablokowanie przycisku (np. zapalką) spowoduje załączenie oświetlenia na stałe (do momentu usunięcia zapalki).