

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-modulowy-230v-podsw-as-212-p-575.html>



Automat schodowy modułowy 230V podsw. AS-212

Cena brutto	64,50 zł
Cena netto	52,44 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AS-212
Kod EAN	5908312592068
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V.
Max obciążenie: 16 A.
Montaż: Na szynę 35 mm.

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie automatu schodowego AS-212

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) **automat schodowy** podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Napięcie zasilania	230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Opóźnienie zadziałania	mniej niż 1 s
Opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5 ÷ 10 min
Przeciwblokada	NIE
Sygnalizacja wyłączenia	NIE
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

W przypadku podłączenia zbyt dużej ilości przycisków podświetlanych może dochodzić do samoistnego załączania oświetlenia lub załączenia oświetlenia na stałe.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Źródła światła LED

W przypadku zastosowania źródeł światła LED i przycisków podświetlanych może wystąpić zjawisko niecałkowitego wyłączenia (np. żarzenie, miganie).

Przeciwblokada

Automat nie posiada funkcji przeciwblokady, a więc zablokowanie przycisku (np. zapalką) spowoduje załączenie oświetlenia na stałe (do momentu usunięcia zapalki).