

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-modulowy-24v-as-b-24-p-568.html>



Automat schodowy modułowy 24V AS-B 24

Cena brutto	64,50 zł
Cena netto	52,44 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AS-B24
Kod EAN	5908312592112
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 24 V.
Max obciążenie: 16 A.
Montaż: na szynę 35 mm.

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie
Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Tabela mocy

Powyższe dane mają charakter orientacyjny i w dużym stopniu zależą od konstrukcji konkretnego odbiornika (szczególnie dotyczy to żarówek LED, lamp energooszczędnych, transformatorów elektronicznych i zasilaczy impulsowych), częstotliwości załączeń oraz warunków pracy.

Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Opóźnienie zadziałania	mniej niż 1 s
Opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5 ÷ 10 min
Przeciwblokada	NIE
Sygnalizacja wyłączenia	NIE
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	NIE
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	1,2 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	2 moduły (35 mm)

Montaż
Stopień ochrony

na szynie 35 mm
IP20

Przyciski podświetlane

Z uwagi na niskie napięcie zasilania nie należy stosować przycisków podświetlanych.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Przeciwblokada

Automat nie posiada funkcji przeciwblokady, a więc zablokowanie przycisku (np. zapalką) spowoduje załączenie oświetlenia na stałe (do momentu usunięcia zapalki).