

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-natynkowy-230v-przeciwblokada-aso-202-p-563.html>



Automat schodowy natynkowy 230V przeciwblokada ASO-202

Cena brutto	65,35 zł
Cena netto	53,13 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASO-202
Kod EAN	5908312592167
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V.
Max obciążenie: 16 A.
Przyłącze: zaciski śrubowe.

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.
Z funkcją przeciwblokady.

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Funkcja przeciwblokady

Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego. Po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.

Napięcie zasilania
Maksymalny prąd obciążenia AC-1
Element wykonawczy
Konfiguracja styków
Separacja styku
Opóźnienie zadziałania
Opóźnienie wyłączenia - regulowane
Przeciwblokada
Sygnalizacja wyłączenia
Współpraca z przyciskami podświetlanymi
Przyłącze
Moment dokręcający

230 V AC
16 A
przełącznik
1 × NO
NIE
mniej niż 1 s
0,5 ÷ 10 min
TAK
NIE
TAK
zaciski śrubowe 4,0 mm²
0,5 Nm

Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane

W przypadku podłączenia zbyt dużej ilości przycisków podświetlanych może dochodzić do samoistnego załączania oświetlenia lub załączenia oświetlenia na stałe.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom - [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Źródła światła LED

W przypadku zastosowania źródeł światła LED i przycisków podświetlanych może wystąpić zjawisko niecałkowitego wyłączenia (np. żarzenie, miganie).

Funkcja przeciwblokady

Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.