Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 03:00

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-natynkowy-24v-aso-204-p-561.html

Automat schodowy natynkowy 24V ASO-204

Cena brutto	**60,26 zł**
Cena netto	**48,99 zł**
Dostępność	**Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ASO-204**
Kod EAN	**5908312592044**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Zasilanie: 24 V.
Max obciążenie: 16 A.
Przyłącze: zaciski śrubowe.

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Automaty schodowe służą do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Jak działają automaty schodowe?

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętłem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przekaźnik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Opóźnienie zadziałania	mniej niż 1 s
Opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5 ÷ 10 min
Przeciwblokada	NIE
Sygnalizacja wyłączenia	NIE
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	NIE
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane
Z uwagi na niskie napięcie zasilania nie należy stosować przycisków podświetlanych.

Maksymalny prąd obciążenia
Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – więcej informacji. Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Przeciwblokada
Automat nie posiada funkcji przeciwblokady, a więc zablokowanie przycisku (np. zapałką) spowoduje załączenie oświetlenia na stałe (do momentu usunięcia zapałki).