

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-bistabilny-dopuszkowy-230v-bis-402-p-684.html>



Przełącznik bistabilny dopuszkowy 230V BIS-402

Cena brutto	72,99 zł
Cena netto	59,34 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BIS-402
Kod EAN	5908312594062
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V
Max obciążenie: 10 A
Przyłącze: zaciski śrubowe.

Elektroniczny **przełącznik bistabilny** umożliwia **załączenie oświetlenia** lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równoległe połączonych przycisków sterujących.

Działanie przełącznika stailnego

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przełącznika. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie.

Przełącznik nie posiada "pamięci" pozycji styku, tzn., że w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przełącznika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.

UWAGA!
BIS-402 nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Tabela mocy

Napięcie zasilania
Sterowanie lokalne
Maksymalny prąd obciążenia AC-1
Element wykonawczy
Konfiguracja styków

165÷265 V AC
TAK
10 A
przełącznik
1 × NO/NC

Separacja styku	TAK
Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED	NIE
Ilość kanałów	1
Funkcjonalność	włącz/wyłącz
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 1 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	NIE
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Funkcja załącz na czas	NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,4 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – więcej informacji. Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Przyciski podświetlane

Przekaźnik bistabilny BIS-402 nie współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Pamięć stanu

Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styku, tzn., że w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.