

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-bistabilny-dopuszkowy-z-wylacznikiem-czasowym-230v-bis-403-p-687.html>



Przełącznik bistabilny dopuszkowy z wyłącznikiem czasowym 230V BIS-403

Cena brutto	82,32 zł
Cena netto	66,93 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BIS-403
Kod EAN	5908312594086
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 230 V
Max obciążenie: 10 A
Przyłącze: przewodowe

Elektroniczny przełącznik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Działanie
Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie styku (załączenie podłączonego odbiornika). Styk zostanie otwarty (wyłączenie sterowanego odbiornika) po upływie zadanego czasu t, lub po ponownym naciśnięciu przycisku. Długie, trwające minimum 2 s, naciśnięcie przycisku powoduje załączenie styku na stałe. Otwarcie styku nastąpi dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku (lub po zaniku napięcia zasilania).

UWAGA!
BIS-403 nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Napięcie zasilania	230 V AC
Sterowanie lokalne	TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	10 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED	NIE
Ilość kanałów	1
Funkcjonalność	włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 1 mA
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE

Czas wyłączenia	1÷12 min.
Funkcja załącz na czas	TAK
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przylącze	4×DY 1mm ² ; długość: 10 cm
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø 55 mm; wysokość: 13 mm
Montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – więcej informacji. Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Przyciski podświetlane

Przekaźnik bistabilny BIS-403 nie współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Pamięć stanu

Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styku, tzn., że w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.