Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 11:04

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/przekaznik-bistabilny-modulowy-230v-bis-411-led-p-12836.html



Przekaźnik bistabilny modułowy 230V BIS-411-LED

Cena brutto	**71,29 zł**
Cena netto	**57,96 zł**
Dostępność	**Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BIS-411-LED**
Kod EAN	**5908312598381**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Zasilanie: 230 V
Max obciążenie: 16 A (160 A/20 ms)
Montaż: na szynie 35 mm

Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Elektroniczny **przekaźnik bistabilny** umożliwia **załączenie oświetlenia** lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Przekaźnik bistabilny- jak działa?

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie lub po zaniku zasilania.

UWAGA!
BIS-411-LED 230 V może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Tabela mocy

Napięcie zasilania	165÷265 V AC
Sterowanie lokalne	TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A (160 A/20 ms)
Element wykonawczy	przekaźnik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	TAK

Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED	TAK
Ilość kanałów	1
Funkcjonalność	włącz/wyłącz
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 5 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Funkcja załącz na czas	NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,7 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

Przyciski podświetlane
W przypadku podłączenia zbyt dużej ilości przycisków podświetlanych może dochodzić do samoistnego załączania oświetlenia lub załączenia oświetlenia na stałe

Maksymalny prąd obciążenia
Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – więcej informacji. Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Pamięć stanu
Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styku. Oznacza to, że po załączeniu zasilania styk przekaźnika zawsze pozostanie w stanie wyłączonym.

Odporność na prądy udarowe
W urządzeniu zastosowany został przekaźnik typu "inrush" charakteryzujący się dużą wytrzymałością na krótkotrwałe prądy udarowe powstające np. w momencie załączenia lamp LED, świetlówek ESL, tranformatorów elektronicznych, lamp wyładowczych itp.