
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:08

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/czujnik-zaniku-fazy-natynkowy-czf-p-709.html



Czujnik zaniku fazy natynkowy CZF

Cena brutto	**69,59 zł**
Cena netto	**56,58 zł**
Dostępność	**Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CZF**
Kod EAN	**5908312593010**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania
Styk 1NO

Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej **fazie** lub asymetrii napięć **między fazami**, grożącymi zniszczeniem silnika.

Działanie
Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej **fazie** lub asymetria napięciowa **między fazami** powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4 s, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach styk przekaźnika jest rozłączony i uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Napięcie zasilania	3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymi	NIE
Kontrola zaniku / asymetrii faz	TAK
Kontrola kolejności faz	NIE
Kontrola styków stycznika	NIE
Element wykonawczy	przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	TAK
Asymetria napięciowa zadziałania	45 V
Histereza napięciowa	5 V
Opóźnienie wyłączenia	4 s
Kontrola zasilania	3 × LED zielona
Przyłącze	OMY 4×1 mm²; 2×0,75 mm², l: 0,5 m

Pobór mocy	1,6 W
Temperatura pracy	-25÷40°C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP20
TrueRMS	NIE