

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/lacznik-krancowy-pdp1-t11-px11-37-6022-p-19749.html>



Łącznik krańcowy PDP1 T11 PX11 37-6022

Cena brutto	98,52 zł
Cena netto	80,10 zł
Numer katalogowy	A37-6022
Kod EAN	5907570376137
Producent	Pokój

Opis produktu

Zdjęcie przykładowe

Głowica T11 - popychacz stalowy

Zestyk: 1NO+1NC

Działanie zależne, otwarcie przed zamknięciem

Dane techniczne

TYP	PDP1
Normy	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047
Napięcia znamionowe łączeniowe U _e	Dane w tabeli poniżej
Prądy znamionowe łączeniowe I _e	
Kategorie użytkowania	
Napięcie znamionowe izolacji U _i (IEC 60947-1)	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U _{imp}	6kV
Stopień ochrony (IEC 60529)	IP65
Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1	3
Zabezpieczenie zwarcia (typ i max. wartości danych znam. urząd. zabezpieczającego) U _e <500V a.c. Bi-Wts	10A
Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu I _{th} (IEC 60947-5-1) 0<40°C	10A
Trwałość mechaniczna	T11, T31, T38: 15×10 ⁶ cykli T41: 10×10 ⁶ cykli T91, T98: > 5×10 ⁶ cykli
Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536)	Klasa II
Temperatura otoczenia	-25...+70 °C
Max. częstość przestawień	3600 cykli/h
Oporność stykowa	25mΩ
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 lub 2 x 0,75+2,5mm ²
Pozycja montażu	dowolna
Materiał obudowy	tworzywo

v_{max}=0,5 [m/s]; F_{min}=15 [N]; F_{sk}=30 [N]

Typ	Opis	Diagram	Nr katal.
PZ11	(1NO+1NC) ⊕ działanie niezależne (migowe)		PDP1T11PZ11 A37-6020
PZ02	(2NC) ⊕ działanie niezależne (migowe)		PDP1T11PZ02 A37-6021
PX11	(1NO+1NC) ⊕ działanie zależne otwarcie przed zamknięciem		PDP1T11PX11 A37-6022
PY11	(1NO+1NC) ⊕ działanie zależne zamknięcie przed otwarciem		PDP1T11PY11 A37-6023
PW02	(2NC) ⊕ działanie zależne równoczesne		PDP1T11PW02 A37-6024
PW20	(2NO) ⊕ działanie zależne równoczesne		PDP1T11PW20 A37-6025
PX21	(2NO+1NC) ⊕ działanie zależne zamknięcie przed otwarciem		PDP1T11PX21 A37-6026
PX12	(1NO+2NC) ⊕ działanie zależne otwarcie przed zamknięciem		PDP1T11PX12 A37-6027
PW03	(3NC) ⊕ działanie zależne równoczesne		PDP1T11PW03 A37-6028