

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/licznik-energii-elektrycznej-jednofazowy-le-01-p-1706.html>



Licznik energii elektrycznej jednofazowy LE-01

Cena brutto	126,46 zł
Cena netto	102,81 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LE-01
Kod EAN	5908312591634
Producent	F&F

Opis produktu

Jednofazowy. Prąd 45 A.
LE-01 jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim.

Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez mechaniczne liczydło bębnowe. Ostatnia, czerwona cyfra na bębnie liczydła oznacza rząd 1/10 KWh (100Wh).

Uwaga!
Wskaźnik zużycia prądu posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego szczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik.
Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.

Wskaźnik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.

Typ	jednofazowy
Protokół komunikacyjny	brak
Zgodność	IEC61036
Napięcie odniesienia	230 V AC ±30%
Prąd bazowy	5 A
Prąd maksymalny	45 A
Minimalny prąd mierzony	0,02 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036	klasa 1
Pobór własny licznika	8 VA; 0,4 W
Zakres wskazań liczydła	0÷99999,9 kWh
Stała licznika	(1 Wh/imp) 1000 imp/kWh
Sygnalizacja szczytywania	LED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO-	otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO-	maks. 27 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-	maks. 27 mA

Czas impulsu SO+ SO-	70 ms
Klasa dokładności	1
Przyłącze	zaciski śrubowe 6,0 mm ²
Temperatura pracy	-25 ÷ 65°C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20