

Link do produktu: <https://www.egniazdk.pl/reczna-kaseta-sterownicza-do-suwnicy-6-przyciskow-dlap-6b-p-8370.html>



Ręczna kaseta sterownicza do suwnicy 6 przycisków D LAP 6B

Cena brutto	560,55 zł
Cena netto	455,73 zł
Numer katalogowy	B23-3002
Kod EAN	5907570302747
Producent	Pokój

Opis produktu

6 przycisków (start - alarm / stop / góra - progresywny / dół - progresywny / prawo / lewo)

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e - AC15: 24/48/120/240/400V; DC13: 24/48/125/250V

Prądy znamionowe łączeniowe I_e - AC15: 10/10/6/3/1,9A; DC13: 5/5/2,2/1,1A

Kategoria użytkowania AC-15; DC-13

Napięcie znamionowe izolacji U_i 660V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp} - 2,5kV

Prąd cieplny w powietrzu I_{th} (IEC 60947-5-1) $0 < 40^\circ C$ - 10A

Stopień ochrony IP65

Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym - klasa II

Max częstotliwość przestawień - 3 x 106 cykli/h

Temperatura otoczenia: od -25 do $+70^\circ C$

Pozycja montażu - dowolna

Producent gwarantuje zgodność kaset z następującymi dyrektywami i normami UE:

- 98/37 CE Dyrektywa Maszynowa
- 2006/95 CE Dyrektywa Niskonapięciowa
- 93/68 CEE Dyrektywa Niskonapięciowa
- 2004/108 CE Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej
- EN 60204-32 Bezpieczeństwo Maszyn
- EN 60947-1 Aparatura Rozdzielcza i Sterownicza Niskonapięciowa
- EN 60947-5-1 Aparaty i Łączniki Sterownicze